

HOME&GO – Mobiles Hausnotruf-System mit GPS-Ortung



Das HOME&GO ist ein intelligentes Pflegesystem, das ein Hausnotruf-System mit einem 4G /LTE Mobilen Ortungsgerät kombiniert, das über typische Notfall-Systeme hinausgeht. Heim-Überwachung, Telecare-Funktionen und GPS-Ortung werden in einem Gerät vereint und somit kann den Nutzer*innen zu Hause, auf dem Grundstück oder unterwegs Schutz geboten werden.

Die HOME&GO Base bietet eine verbesserte Sprachqualität und eine erweiterte Reichweite. Die leicht zugängliche Hilfetaste mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist auch bei Dunkelheit nicht zu übersehen. Die Zwei-Wege-Freisprechfunktion ermöglicht es dem Personal der Leitstelle zuzuhören und mit den Nutzer*innen zu sprechen. Dabei können zehn verschiedene Lautstärkeinstellungen ausgewählt werden. Außerdem können bis zu fünf Notfalltaster an-

geschlossen werden, sodass die Nutzer*innen auch dann einen Alarm auslösen können, wenn sie sich nicht in der Nähe der Basisstation befinden.

Die HOME&GO Base wird mit dem HOME&GO Mobilteil kombiniert, um den Nutzer*innen auch dann Sicherheit zu bieten, wenn sie sich im Freien aufhalten. Das leichte und tragbare HOME&GO Mobilteil verfügt über erhöhte Führungstasten für einen einfachen Zugang zu einer offenen Zwei-Wege-Sprachkommunikation. Das HOME&GO nutzt die A-GPS-Technologie und bietet sowohl Multisatelliten-Ortung als auch eine Sprech-Funktion, um die Bereitstellung von Hilfe im Notfall zu beschleunigen. Die Positionsdaten können von autorisierten Freunden oder Verwandten über den Webbrowser oder die Smartphone App abgerufen werden, was für eine erhöhte Sicherheit sorgt.

Eigenschaften

- › smartes Hausnotruf-System für Zuhause und unterwegs
- › integriertes hochempfindliches Mikrophon und leistungsstarker 3W-Lautsprecher
- › Alarmierung über Basisstation, Mobilteil oder Handsender möglich
- › Alarmierung über Basisstation, Mobilteil oder Handsender möglich
- › Positionsbestimmung über Multisatelliten-Ortung und Wi-Fi
- › 10 wählbare Lautstärkeinstellungen
- › große Alarntaste mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- › ferngesteuerte und lokale Programmierung
- › automatischer Check-In-Bericht und Überwachungssignale

Spezifikationen

	HOME&GO Base
Frequenz	869 MHz (andere Frequenzen auf Anfrage)
Stromversorgung	9V, 1A Adapter
Backup-Batterie	1100 mAh, Ni-Mh wiederaufladbarer Akkusatz x1
Batterielaufzeit	30 Stunden*
Lautsprecher	3W
Mikrofon	integriert
Lautstärke	10 Lautstärkeeinstellungen
Betriebstemperatur	-10 °C bis +45°C
Betriebsfeuchtigkeit	bis zu 85 % nicht kondensierend
Abmessungen	162,5 x 165 x 62 mm

	HOME&GO Mobilteil
Frequenz	869 MHz (andere Frequenzen auf Anfrage)
Stromversorgung	3.7V, 800 mAh Lithium wiederaufladbarer Akkusatz x1
Batterielaufzeit	48 Stunden*
Lautsprecher	3W
SIM-Karte	unterstützt 1.8V und 3V Mikro SIM-Karten
Wasserbeständigkeit	IPX4
Betriebstemperatur	-10 °C bis +45°C
Betriebsfeuchtigkeit	bis zu 85 % nicht kondensierend
Abmessungen	41,5 x 23,3 x 71,2 mm

**Batterielaufzeit kann von Produkteinstellungen, der Umgebung und dem Gebrauch abhängen.*